950 x 297

Szafa wnioskująca TW210G

Widok zewnętrzny

Zabudowa wewnętrzna



Q1 Moduł zasilająco-kontrolny
S1 Łącznik serwisowy bypass
X1: Listwa zaciskow dla dwóch linii zasilających
X2: Listwa zaciskow do podłączenia transformatora medycznego
X3: Listwa zacisków sterowniia, kontroli i komunikacji
X4: Listwa zacisków wyjściowych dla odbiorów
4xF Bezpieczniki, Pomiar napięcia oraz zasilanie zasilacza U1
U1 Zasilacz 230VAC/24VDC 0,42A ilo 1,3A
K11 Styki pomocnicze łącznika serwisowego bypassu
K10 Styki pomocnicze modułu zasilająco-kontrolnego
H1 Sygnalizacja możliwości manewru łącznikiem serwisowym
T3 Przekładnik prądowy
T4 Przekładnik prądowy
N1, N2, N3 Lokalizator uszkodzeń (ubiq)
N5 monitoring prądów różnicowych
F1_F24 Wyłącznik instalacyjny 2-biegunowy charakt B, Ir=M5A ilo Ir=10A
F25_F30 Wyłącznik różnicowoprądowy z czołowym naprężnikiem, typ A
type A, charakt B, Ir=M5A ilo Ir=10A
PM333 Analizator jakości energii





Nr		RIT.P1.1.5.01	RIT.P1.1.5.02	RIT.P1.1.5.03	RIT.P1.1.5.04	RIT.P1.1.5.05	RIT.P1.1.5.06	RIT.P1.1.5.07	RIT.P1.1.5.08	RIT.P1.1.5.09	RIT.P1.1.5.10	RIT.P1.1.5.11	RIT.P1.1.5.12
Nazwa		Wypust dla gniazd wyłowych panel nadś. 1(1 / 2)	Wypust dla gniazd wyłowych panel nadś. 1(2 / 2)	Wypust Lampa operacyjna	Wypust Aparat ogrzewanie pacjenta	Wypust Stół operacyjny	Gniazdo Stacja dokująca pompy infuzyjne	Gniazdo Przestrzenny ogrzewacz kwi	Wypust Stanowisko do resuscytacji	Gniazdo Ssak elektryczny pilotny	Gniazdo Aparat do elektrochirurgii	Gniazdo Aparat do znieczulenia ogólnego i	Wypust Interkom + telefon
		pom, 1,77	pom, 1,77	pom, 1,77	pom, 1,81	pom, 1,81	pom, 1,81	pom, 1,81	pom, 1,81	pom, 1,81	pom, 1,81	pom, 1,81	pom, 1,81 pom, 1,79
kso jed		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nr		RIT.P1.1.5.13	RIT.P1.1.5.14	RIT.P1.1.5.15	RIT.P1.1.5.16
Nazwa		Gniazdo Chłodziarka	Gniazdo Ciepłarka	Gniazdo Lampa zabiegowa	Gniazdo Kardiomonitor
		pom, 1,79	pom, 1,79	pom, 1,79	pom, 1,79
kso jed		-	-	-	-

		RIT.P1.1.5.19	RIT.P1.1.5.20	RIT.P1.1.5.21	RIT.P1.1.5.22	RIT.P1.1.5.23	RIT.P1.1.5.24	RIT.P1.1.5.25
		Wypust dla gniazd wyłowych	Wypust Bateria bezobsługowa	Wypust Bateria bezobsługowa	Wypust Bateria bezobsługowa	Oświetlenie		
		pom, 1,81	pom, 1,76	pom, 1,76	pom, 1,76			
		-	-	-	-	-	-	-





INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
Al. Zwycięstwa 46/1
80-210 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

Nazwa inwestycji

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO I NEONATOLOGII Z IT

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5 Dz. nr ewid. 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1 obr. 73 [0073]

Projektował	mgr inż. Piotr Szwed w specjalności elektroenergetycznej	POM/0014/PWOE/12	
	mgr inż. Jerzy Grubiak w specjalności telekomunikacyjnej	POM/0175/PWOT/08	
Opracował	mgr inż. Joanna Lachowska		
	mgr inż. Mirosław Arentowicz		
	mgr inż. Marcin Sikora		
	mgr inż. Joanna Krupa		
	inż. Łukasz Kowalski		
Sprawdził	mgr inż. Andrzej Rulewski w specjalności elektroenergetycznej	251/Gd/2002	
	mgr inż. Radosław Markiewicz w specjalności telekomunikacyjnej	POM/0002/POOT/09	

Numer projektu	Numer rysunku	Rewizja
IBG-P_176_16	IP176_47_PW_DR_0038	

Tytuł rysunku: Schemat rozdzielnicy RIT.P1.1.5

Data	Branża	Faza	Skala
08/12/16	elektryczna i niskoprądowa	Projekt Wykonawczy	1 : 100