950 x 297

Szafa wolnostojąca TW210G

Widok zewnętrzny

Zabudowa wewnętrzna



Q1 Moduł zasilająco-kontrolny
S1 Łącznik serwisowy bypass
X1 Listwa zaciskowa dla dwóch linii zasilających
X2: Listwa zaciskowa do podłączenia transformatora medycznego
X3 Listwa zaciskowa sterownicza, kontroli i komunikacji
X4: Listwa zaciskowa wyjściowych dla odbiorów
4xF Bezpieczniki. Pomiar napięcia oraz zasilanie zasilacza U1
U1 Zasilacz 230VAC/24VDC 0,42A lub 1,3A
K11 Styki pomocnicze łącznika serwisowego bypassu
K10 Styki pomocnicze modułu zasilająco-kontrolnego
H1 Sygnalizacja możliwości manewru łącznikiem serwisowym
T3 Przekładnik prądowy
T4 Przekładnik prądowy
N1, N2, N3, N4 Lokalizator uszkodzeń (opcja)
N5 monitoring prądów różnicowych
F1_F24 Wyłącznik instalacyjny 2-biegunowy chroniący B, 6mA lub 6mA
F25, F26 Wyłącznik różnicowoprądowy z czterema napięgowym, typ A
type A, charakterystyka B, 6mA lub 6mA
PM333 Analizator jakości energii


Linia zasilająca 1
230V AC
Linia zasilająca 2
230V AC
X1
Zasilić linii zasilających
X4
Zasilić do odbiorów IT
Zasilić transformatora med.
X2
X3
Zacisk uziemienia kaset
Styk pomocniczy łącznika serwisowego
Styki pomocnicze modułu zasilająco-kontrolnego
Styki pomocnicze, sygnalizacja
Wyjście analog.
Wej.
Zacisk uziemienia kaset
Zacisk uziemienia transformatora
Zacisk uziemienia ekranu
Zacisk uziemienia przyrządów
Styki pomocnicze, sygnalizacja
Styki pomocnicze, sygnalizacja wyłączenia serwisowego